



Agregat prądotwórczy F 3001



Charakterystyka

- Regulacja napięcia +5 -10 %
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc znamionowa	2,7 kW
Moc maksymalna	3 kW
Silnik	Rato
Model	R 210
Pojemność	212 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,6 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	3,6 L
Spalanie (moc 75 %)	1,4 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)
Waga	37 kg
Długość	580 mm
Szerokość	395 mm
Wysokość	405 mm

Wyposażenie standardowe

- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin
- Przyłącze węża do spalin
- Licznik czasu pracy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej